

# Xerox® WorkCentre® y Xerox® ColorQube®

## Guía de instalación para productos ConnectKey™

### Parche para problemas de escaneo



#### Fecha de publicación del parche

21 de agosto de 2013

#### Productos afectados

WorkCentre® 58xx, 72xx, 78xx

ColorQube® 8700/8900, 93xx

#### Objetivo

Solo utilice este parche para el objetivo específico que se identifica a continuación.

El enfoque JBIG2 basado en la compresión de algunos productos de Xerox® utiliza la coincidencia de modelos para texto. Existe una condición de error en la función de escaneo de estos productos, en la que es posible que ocurra la sustitución de caracteres. El escaneo de archivos digitales es la única función afectada. La impresión, el copiado y el envío tradicional de fax no están afectados.

JBIG2 es un estándar de compresión que puede utilizar la coincidencia de modelos para crear archivos de tamaño muy pequeño. La sustitución de caracteres es posible cuando se utiliza la coincidencia de modelos con **documentos complicados**; que se caracterizan por ser documentos que contienen una combinación de fuentes pequeñas, son difíciles de leer, contienen píxeles aislados y/o han sido escaneados varias veces.

Este parche actualiza el software del controlador de red para eliminar la coincidencia de modelos y agrega un nuevo Identificador de objeto (Object Identifier, OID) en la Base de información gestionada (Managed Information Base, MIB) para validar que el cambio ha sido exitoso.

Una vez que se instala el parche, el tamaño de los archivos puede ser un poco mayor. El parche agrega .LL al número de versión del controlador de red en la hoja de configuración impresa y en la página **Configuration** (Configuración) en CWIS. Otro método para validar la instalación del parche es mediante el nuevo objeto de la MIB.

El objeto de la MIB se puede consultar mediante el uso de una herramienta con Protocolo simple de administración de red (Simple Network Management Protocol, SNMP), como `snmpget`, para consultar la siguiente OID: 1.3.6.1.4.1.253.8.53.13.2.1.6.1.180.38

**Ejemplo** Escriba el siguiente comando. Compare el resultado que recibe con el resultado que se incluye a continuación.

```
snmpget -v2c -cpublic <IP del dispositivo> 1.3.6.1.4.1.253.8.53.13.2.1.6.1.180.38
```

El resultado debería ser: `xcmHrDevDetailValueInteger.1.180.38 1`

## Antes de la instalación

Verifique y asegúrese de que el producto tenga el nivel de software correcto para este parche.

Producto	Nivel de software
ColorQube® 8700/8900	071.161.xxx.xxxxx
WorkCentre® 58xx/72xx/78xx ColorQube® 93xx	071.xxx.xxx.xxxxx

Antes de poder utilizarlo, se debe extraer el archivo DLM del archivo .zip.

## Requisitos para la instalación


- Un equipo con acceso de red a los productos Xerox® ConnectKey®.
- El producto ConnectKey® debe tener la opción HTTP habilitada. Consulte la Guía para el administrador del sistema para obtener instrucciones.
- ConnectKey® debe tener la opción de actualización del software de la máquina habilitada. Consulte la Guía para el administrador del sistema para obtener instrucciones.

## Archivo de instalación

El archivo de instalación del parche de Xerox® ConnectKey® es: **LLConnectKeyV1\_.d1m**

## Instrucciones para la instalación

1. Guarde los archivos "LLConnectKeyV1\_.dlm" en una ubicación conveniente de su estación de trabajo.
2. El archivo .dlm se puede enviar al dispositivo mediante diversos métodos, pero primero se deben habilitar las actualizaciones en la interfaz Web del usuario (Web User Interface, Web UI).
  - a. Escriba la dirección IP del producto en su explorador Web.
  - b. En la Web UI, navegue a **Properties (Propiedades) > General Setup (Ajustes generales) > Machine Software (Software de la máquina) > Upgrades (Actualizaciones)**.
  - c. Asegúrese de que la casilla **Upgrades Enabled** (Actualizaciones habilitadas) esté marcada.
3. Una vez que se habilitan las actualizaciones, los dos métodos que se incluyen a continuación estarán disponibles para enviar el .dlm al sistema:
  - a. Mediante la página de actualización manual de la Web UI:
    - i. Navegue a **Properties (Propiedades) > General Setup (Ajustes generales) > Machine Software (Software de la máquina) > Manual Upgrade (Actualización manual)**.
    - ii. Seleccione **Browse...** (Explorar...) y busque el archivo .dlm.
    - iii. Seleccione **Install Software** (Instalar software).
  - b. Mediante un protocolo de impresión, como LPR/LPD o Puerto 9100 (Impresión TCP/IP sin procesar): Envíe el archivo .dlm al dispositivo como un tarea de impresión.
4. La instalación del parche comenzará varios minutos después de haber enviado el archivo de software a la máquina; puede tomar hasta 20 minutos. La máquina se reiniciará automáticamente una vez que se complete la instalación.



5. Asegúrese de que la casilla **Upgrades Enabled** (Actualizaciones habilitadas) sea restaurada al estado anterior.
6. Si el parche estaba instalado previamente o si no es compatible con su producto, no se instalará y se imprimirá una hoja de confirmación de falla.

Este parche también se puede instalar con Xerox Device Manager (XDM) o Xerox® CentreWare® Internet Services Web (CWW). Siga la documentación de XDM/CWW para obtener los pasos requeridos para instalar este parche con esas herramientas.

