

XEROX SIKKERHEDSBULLETTIN XRX08-003

Opdatering for tilføjning af overvågningslog for Common Criteria-certificering.

Der blev anvendt systemsoftwareversion 21.113.02.000 til Common Criteria-certificering af de viste produkter. Denne version kan installeres af kunden. Som en del af Xeroxs fortløbende bestræbelser på at beskytte vore kunder, blev følgende patch udformet som et supplement til denne version ved at tilføje yderligere hændelser i overvågningsloggen, så kravene i NIAP Policy #15 overholdes.

De her anførte oplysninger imødekommer kravene for sikkerhedsfunktionalitet i Security Target (Sikkerhedsmål), som bliver tilgængelig ved afslutning af Common Criteria-certificering fra BSI websidens certificeringsrapportliste eller fra din Xerox-repræsentant.

Denne patch gælder kun for systemsoftwareversion 21.113.02.000 for de viste produkter, som aktuelt gennemgår Common Criteria certificering.

Der fås følgende softwareløsning (patch P33) og selvhjælpsinstruktioner for de viste produkter. Patchen er beregnet til at blive installeret af kunden. Softwareløsningen er komprimeret i en 19.6 MB zip-fil, som der er adgang til via nedenstående link:

http://www.xerox.com/downloads/usa/en/c/cert_P33v1_WC56xx_Patch.zip

Patch P33 er klassificeret som en **Vigtig**-patch.

Bemærk: Denne sikkerhedspatch er navngivet **P33v1**. Når denne patch er installeret, viser netværkscontrolleren versionsnummer **050.060.50812.P33v1**.

Denne patch er beregnet til netværkstilsluttede versioner¹ for udelukkende følgende produkter:

WorkCentre®

5632
5638
5645
5655
5665
5675
5687

¹Hvis produktet ikke er tilsluttet netværket, er det ikke sårbart, og du behøver derfor ikke at foretage yderligere.

Løsning

Installationsinstruktioner

Patch-filnavn: cert_P33v1_WC56xx_Patch.dlm

Denne patch kan installeres på dine systemer som beskrevet herunder.

For WC 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

| | Hvis din softwareversion er Systemsoftware eller netværkscontroller | | Er du klar til at installere denne patch? | Næste trin: | Derefter: | Netværkscontroller/ ESS viser nu: |
|---|---|---------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 21.113.02.000 | 050.060.50812 | Ja | Indlæs patch P33v1. Se BEMÆRKNING 1. | - | 050.060.50812.P33v1 |

BEMÆRKNING 1: Denne patch er kun beregnet til kunder, som ønsker en Common Criteria-certificeret version. Systemsoftwareversion 21.113.02.000 er udformet til Common Criteria-certificering. Patch P33v1 er udformet som et supplement til denne version ved at tilføje yderligere hændelser i overvågningsloggen, så kravene i NIAP Policy #15 overholdes. Den certificerede version omfatter systemsoftwareversion 21.113.02.000 samt tilføjelsen af patch P33v1. Patchen behøver ikke at blive installeret, hvis kunden ikke ønsker en Common Criteria-certificeret version.

Installation af patch

Indlæs patchen. Den er pakket i en ZIP-fil. Indlæs ZIP-filen fra den anførte URL, og pak hele indholdet ud på dit skrivebord. Prøv ikke på at åbne filen med filbetegnelsen .DLM. Dette er patchen, som skal indlæses på multifunktionsmaskinen, sådan som den er.

Metoder til installation af patch

Denne patch og opgradering (som det meste software) kan og skal installeres af kunden. Der findes en række metoder til installation.

- Send en opgraderings-/patchfil til enheden via dens webside for opgradering af maskinsoftware.
- Opgrader/patch en enkelt enhed vha. en LPR-kommando.
- Opgrader/patch flere enheder vha. en batch med LPR-kommandoer.
- Brug af XDM og CentreWare Web til at sende opgraderings-/patchfiler til flere enheder.

Yderligere oplysninger om ovenstående metoder findes under "How to Upgrade, Patch or Clone Xerox Multifunction Devices" (<http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc06cc0410.pdf>)

Metode til opgradering af systemsoftware

- 1) Åbn en webbrowser, og opret forbindelse til multifunktionsmaskinen ved at indtaste dens IP-nummer.
- 2) Vælg ikonet "Indeks" foroven midt på skærmen.
- 3) Vælg "Maskinsoftware (opgraderinger)".
- 4) Indtast maskinens brugernavn og kodeord.
- 5) Under "Manuel opgradering" skal du klikke på knappen Gennemse for at finde og vælge filen **cert_P33v1_WC56xx_Patch.dlm**.
- 6) Vælg knappen "Installer software".
- 7) Alle WCP'er udskriver et ark for patchinstallation og genstartes automatisk for at installere. Patchen er installeret, når **.P33v1** er føjet til netværkscontrollerens (ESS) versionsnummer.

Tillæg A

Hentning af systemsoftware

Sådan fås systemsoftwareversion 21.113.02.000:

- a) Anvend en browser til at gå til www.xerox.com.
- b) Klik på linket "Support og drivere".
- c) Klik på "Multifunktionel".
- d) Vælg "WorkCentre".
- e) Find linket for din WorkCentre-model.
- f) Klik på "Drivere og downloads".
- g) Klik på linket "Firmware & Machine Upgrades" (firmware- og maskinopgraderinger).
- h) Vælg linket "Installationsinstruktioner for systemsoftwareversion 21.113.02.000" og udskriv eller gem disse instruktioner.
- i) Klik på linket "Systemsoftwaresæt 21.113.02.000", og gem filen på computeren.
- j) Når versionen er indlæst, skal du pakke filerne ud på skrivebordet.
- k) Se de installationsinstruktioner til systemsoftware, som du gemte.
- l) Opgrader maskinen.

Appendix B - Aktivering af LPD, port 515-udskrivning

For at kunne bruge LPR-fremgangsmåden til at sende patchen skal multifunktionsmaskinen understøtte Line Printer Daemon (LPD) via port 515. På de fleste multifunktionsmaskiner er denne aktiveret som standard. Hvis du har inaktiveret LPD-udskrivning, skal du aktivere funktionen for at bruge LPR-fremgangsmåden.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at aktivere LPD:

- 1) Åbn en webbrowser, og opret forbindelse til multifunktionsmaskinen ved at indtaste dens IP-nummer.
- 2) Vælg ikonet "Indeks" eller "Indeks over udstyr" øverst til højre på skærmen.
- 3) Indtast brugernavnet Admin og administratorkodeordet, og vælg OK.
- 4) Vælg "LPR/LPD" eller "Line Printer Daemon".
- 5) Hvis feltet Aktiveret IKKE er afkrydset, skal det gøres nu.
- 6) Vælg "Anvend nye indstillinger".
- 7) Genstart multifunktionsmaskinen enten fra websiden Status eller ved at trykke på maskinens afbryderknap.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i nærværende Xerox Produktrespons gives "i forhåndenværende tilstand" uden garanti af nogen art. Xerox Corporation fraskriver sig ethvert ansvar, det være sig både udtrykkeligt eller stiltiende, herunder ansvar for salgsbarhed og egnethed til et bestemt formål. Under ingen omstændigheder kan Xerox Corporation holdes ansvarlig for skader, som skyldes brugerens anvendelse eller tilsidesættelse af oplysningerne i nærværende Xerox Produktrespons, herunder direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader, tabt forretningsindtægt eller specielle skader, selvom Xerox Corporation er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Visse lande tillader ikke udeladelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader, så ovenstående begrænsning vil evt. ikke være gældende.