

XEROX BOLETIM DE SEGURANÇA XRX08-003

Atualize para adicionar Registros de Auditoria aperfeiçoados da Certificação Common Criteria.

A Versão do Software do Sistema 21.113.02.000 é a versão dos produtos listados que foram submetidos à Certificação Common Criteria. Esta versão pode ser instalada pelo cliente. Como parte do esforço contínuo da Xerox para proteger os clientes, este patch foi criado para complementar esta versão, acrescentando a captura de eventos adicionais no Registro de Auditoria para satisfazer os requisitos da Política nº 15 da NIAP.

As informações aqui contidas são consistentes com as reclamações funcionais de segurança feitas no Security Target, que estará disponível após a conclusão da certificação Common Criteria na lista Relatórios de Certificação do site do BSI (Projeto alemão Common Criteria) ou com seu representante Xerox.

Este patch se aplica apenas à Versão de Software do Sistema 21.113.02.000 dos produtos listados submetida atualmente à certificação Common Criteria.

As seguintes instruções de solução de software (patch P33) e auto-serviço são fornecidas para os produtos listados. Este patch foi projetado para ser instalado pelo cliente. A solução de software está compactada em um arquivo zip de 19,6 MB e pode ser acessado por meio do link a seguir:

http://www.xerox.com/downloads/usa/en/c/cert_P33v1_WC56xx_Patch.zip

O patch P33 está classificado como um patch **Importante**.

Nota: Este patch de segurança foi denominado patch **P33v1**. Após este patch ser instalado com êxito, a Controladora de rede exibirá a versão **050.060.50812.P33v1**.

Esse patch aplica-se às versões conectadas em rede¹ somente dos seguintes produtos:

WorkCentre®

5632
5638
5645
5655
5665
5675
5687

¹Se o produto não estiver conectado à rede, ele não ficará vulnerável e, portanto, nenhuma ação será necessária.

Solução

Instruções de instalação

Nome do arquivo de patch: **cert_P33v1_WC56xx_Patch.dlm**

Este patch pode ser instalado nos sistemas como descrito abaixo.

Para WC 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

	Se a versão do software for SW do Sistema ou Controladora de Rede		Pronto para usar o patch?	Próxima etapa:	Depois:	A Controladora de Rede/ESS mostrará:
1	21.113.02.000	050.060.50812	Sim	Carregar patch P33v1. Consulte a NOTA 1.	-	050.060.50812.P33v1

NOTA 1: A aplicação do patch é aplicável apenas aos clientes que desejam ter uma versão certificada pelo Common Criteria. A Versão do Software do Sistema 21.113.02.000 foi submetida à Certificação Common Criteria. O patch P33v1 foi criado para complementar esta versão acrescentando a captura de eventos adicionais no Registro de Auditoria para satisfazer os requisitos da Política nº 15 da NIAP. A versão certificada abrangerá a Versão do Software do Sistema 21.113.02.000 mais o acréscimo ao patch P33v1. O patch não precisa ser instalado se não for exigido que o cliente tenha uma versão certificada pelo Common Criteria.

Instalação do patch

Você deve fazer o download do patch. O patch está compactado no formato ZIP. Faça o download do arquivo zip por meio do URL fornecido e extraia todo o conteúdo para a área de trabalho do seu computador. Não tente abrir o arquivo com a extensão .DLM. Este é o patch, que deverá ser carregado no dispositivo multifuncional tal como está.

Métodos de instalação do patch

Este patch e a atualização (assim como com a maioria dos softwares) podem e devem ser instalados pelo cliente. Há vários métodos disponíveis para isso.

- Para o método de atualização do software da máquina, envie um arquivo de atualização/patch para o dispositivo usando a página da web do dispositivo.
- Faça a atualização ou instale o patch em um único dispositivo usando um comando LPR.
- Faça a atualização ou instale o patch em vários dispositivos usando um lote de comandos LPR.
- Uso do XDM e do CenterWare Web para enviar os arquivos de atualização/patch para vários dispositivos.

Para obter informações adicionais sobre os métodos acima, consulte a Dica para o Cliente (Customer Tip) "Como atualizar, instalar um patch ou clonar os dispositivos multifuncionais Xerox" (How to Upgrade, Patch or Clone Xerox Multifunction Devices)

(<http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc06cc0410.pdf>)

Método de atualização (Upgrade) do software da máquina

- 1) Abra um navegador da Web e conecte-o ao dispositivo multifuncional, inserindo o número de IP do dispositivo
- 2) Selecione o ícone "Índice (Index)" na parte intermediária superior da tela.
- 3) Selecione "Software da Máquina (Atualizações) (Machine Software - Upgrades)".
- 4) Digite o Nome do usuário e a Senha do dispositivo.
- 5) Em "Atualização Manual (Manual Upgrade)" selecione o botão Procurar (Browse) para localizar e selecionar o arquivo, **cert_P33v1_WC56xx_Patch.dlm**.
- 6) Selecione o botão "Instalar software (Install Software)".
- 7) Todos os WCPs imprimirão uma folha de instalação do patch e reinicializarão automaticamente, para instalar o patch. O patch é instalado quando **.P33v1** é anexado ao número de versão da Controladora de Rede (ESS).

Anexo A

Obtenção do Software do Sistema

Para obter as versões 21.113.02.000 do software do sistema:

- a) Use um navegador para acessar www.xerox.com.
- b) Selecione o link denominado "Suporte & Drivers".
- c) Selecione "Multifuncionais".
- d) Selecione "WorkCentre".
- e) Localize o link para o seu modelo de WorkCentre.
- f) Selecione "Drivers e Downloads".
- g) Selecione o link para "Firmware & Atualizações da máquina".
- h) Selecione o link para "Instruções de instalação do Software do Sistema versão 21.113.02.000" e imprima ou salve essas instruções.
- i) Selecione o link para "Atualização do Software versão 21.113.02.000" e salve o arquivo no seu computador.
- j) Uma vez concluído o download, extraia os arquivos para a área de trabalho do seu computador.
- k) Reveja as "Instruções de instalação do software do sistema" que você salvou.
- l) Atualize o dispositivo.

Anexo B – Ativação da impressão por LPD, porta 515

Para usar o método LPR para enviar o patch, o dispositivo multifuncional deve oferecer suporte a LPD na porta 515. A maioria dos multifuncionais tem isso ativado por padrão. Se você tiver desativado a impressão LPD, precisará ativá-la para usar o método LPR.

Use as seguintes etapas para ativar LPD:

- 1) Abra um navegador da Web e conecte-o ao multifuncional, inserindo o número de IP do dispositivo
- 2) Selecione o ícone "Índice" ou "Índice do dispositivo" na parte superior da tela.
- 3) Digite o nome de usuário Admin e a senha admin, depois selecione OK.
- 4) Selecione "LPR/LPD" ou "Line Printer Daemon"
- 5) Se a caixa Ativado NÃO estiver marcada, selecione-a para adicionar uma marca de seleção.
- 6) Selecione "Aplicar novas configurações"
- 7) Reinicialize o multifuncional pela página da Web de Status ou pressionando o botão Desligar no dispositivo multifuncional.

Isenção de responsabilidade

As informações nesta Resposta sobre Produto Xerox são fornecidas "como estão", sem garantias de qualquer espécie. A Xerox Corporation se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, inclusive as de comercialização e adequação para um fim específico. Em nenhuma circunstância a Xerox Corporation será responsável por quaisquer danos resultantes da utilização ou descaso do usuário quanto às informações fornecidas nesta Resposta sobre o Produto Xerox, inclusive sobre os danos diretos, indiretos, incidentais, consequenciais, perdas por lucros cessantes ou danos especiais, mesmo que a Xerox Corporation tenha sido avisada sobre a possibilidade desses danos. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade por danos consequenciais, assim, a limitação descrita acima pode não se aplicar.