



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00631
2015-07-23
Revision 3

Xerox® Versant™ 80 Press

Produktbeschreibung	Multifunktionales Gerät
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)	80
Monochrom / Farbe	Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	200V-240V	-
Stromstärke (Ampere):	16-20A	-
Frequenz (Hertz)	50/60	-
Phase	einmalig	-

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	1883	6421	-	-
Bereit ¹	472	1609	-	-
Ruhemodus ¹	13.0	44	-	-
Ruhemodus 2 ¹	2.0	7	-	-

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%	/	10-32 °C
Umgebungstemperatur	50-90 °F		

ABMESSUNGEN

Tiefe	32.6 in.	83 cm
Breite	61.4 in.	156 cm
Höhe	57 in.	145 cm
Gewicht	650 lbs	295 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5.1 m³ bei 1 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	-	14.0 mg/h
Staub	-	0.94 mg/h
Ozon	-	0.83 mg/h
Styrol	-	0.44 mg/h
Benzol	-	0.061 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.33	34.9
Dauerbetrieb	8.26	63.0



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1342

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com